



VIVAX VOX

Model : DW-2 DAB Brown / Black

Ean code

3856005191062 / 3856005191055

VIVAX

DIGITAL RADIO
DW-2 DAB

BESCHREIBUNG

Digitales DAB+/UKW-Radio mit Wecker, Bluetooth-Lautsprecher; LCD-Punktmatrix-Display; Automatische DAB-Uhrensynchronisation, 30DAB+30FM-Radiospeicher; Automatische und manuelle Kanalsuche, Dual-Alarm, Weckfunktion über Radio oder Summer; Schlummerfunktion; Ausgangsleistung: 2W; AUX-Eingang 3,5 mm; 3,5-mm-Kopfhörerausgang; Holzgehäuse; Stromversorgung: 230V 50Hz; Teleskop-Stabantenne

SPECIFICATIONS

PLL FM Radio / AM Radio	Ja / Nein
DAB+ Radio	Ja
Autoradio suchen & speichern	Ja
Radio Speicher	30 FM + 30 DAB
CD	-
Fernbedienung	Nein
Bildschirm	LED-Punktmatrix (2 Zeilen, Titelnnummer / Radio Text / Eingang / Lautstärke)
BBS (Bass-Boost-Sound)	Nein
Equalizer-Funktion	Nein
Uhr / Wecker	Ja / Ja (Täglich, Einmal, Wochenende, Schlummerfunktion)
Automatische Abschaltung (ErP)	Ja, wenn 10 Minuten lang kein Signal vorhanden ist
Verstärker	2W RMS
Frequenzbereich	100Hz - 15kHz +/- 3dB S/N:>70dB, Distortion: <0,1% 1kHz,1W

MULTIMEDIA

MP3/WMA/FLAC/WAV/AAC -

Der Rest

OSD-Sprachen: Eng, Ger, Cro, Srb, Slo, Cu, Sk, Pl;
Display-Dimmerfunktion (3 Stufen); Bluetooth-Wiedergabe; Schlaffunktion (automatische Abschaltung); Alarmmodi: Täglich / Einmal / Wochentage / Wochenenden; Weckfunktion durch Radio oder Summer; Schlummerfunktion

ANSCHLÜSSE

AUX-IN / AUX-OUT	Ja, 3,5mm / Nein
STEREO-KOPFHÖRER ein	Ja, 3,5mm
USB	-
FM-Antenne	Ja, Teleskop-Stabantenne
SD/MMC	-
Prekidač za Uklj./Isklj.	-

Kabelloses MIC / MIC1 / MIC2 -

STROMVERSORGUNG / ABMESSUNGEN

Audileistung	1 x 2W RMS
Lautsprecher	1x Breitbandlautsprecher, 75mm
Abmessungen L x B x H des Gerätes	208 x 117 x 125 mm
Maße L x B x H der Box	243 x 170 x 160 mm
Gewicht brutto/netto	1,2 / 0,75kg
Stromversorgung	230V AC 50Hz

Aufladung -

Ausrüstung

Benutzerhandbuch	Deutsch + Englisch, Kroatisch, Serbisch, Mazedonisch, Albanisch, Slowenisch + lokale Marktsprachen
Fernbedienung	-
Kabelloses Mikrofon / Kabelgebundenes	-

* Aufgrund unterschiedlicher Audioformate und Codec-Versionen werden möglicherweise nicht alle aufgeführten Formate unterstützt. Der Hersteller ist für solche Probleme nicht verantwortlich und gilt nicht als Fehlfunktion des Geräts.

* Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.