

## Micro Audio System MC-650

TWO WAY  
SPEAKER SYSTEMBT  
WIRELESS

mp3

PLL FM / AUX IN / USB / CD

2X 15W RMS Audio Power

Remote controler

EQ Audio Modes



OPIS	
OPIS	
	Bluetooth / USB / CD / Radio Mikro Audio Sistem, USB reproduktor; MP3/WMA; PLL FM sa memorisanjem radio stanica; AUX ul.; USB ul; Ulaz za slušalice; 2x15W RMS Audio izlaz; Dvokanalne drvene zvučne kutije, EQ Audio efekti, LED Ekran, Line IN 3,5mm ulaz za priključenje spoljnih Audio izvora, Ulaz za slušalice, Fleksibilna FM Antena, Daljinski upravljač
SPECIFIKACIJE	
PLL FM Radio	Da
AM Radio	Ne
Auto Radio pretraga & memoris	Da
FM memorija	20
CD	Da (CD, CD-R, CD-RW)
Daljinski upravljač	Da (21 tastera), puna funkcionalnost
LED Ekran	Da (FM/broj zapisa/Ulaz)
BBS (Bass boost sound)	Da
Equalizer funkcija	Da (Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic)
Sat	-
Auto Isključenje (ErP2 Reg.)	Da
Pojačalo	30W RMS (2x15W Stereo)
Frekventni pojas	40Hz - 16kHz +/- 3dB S/N:>80dB, Distorzija: <0,7% 1kHz, 2W
MULTIMEDIA	
MP3 / WMA	Da / Da
Ostalo	Prednja dugmad: Standby, PLAY/PAUSE, STOP, MODE, REPEAT, EQ, CH +/-, Okretno dugme podešavanja jačine zvuka s belom iluminacijom, Bluetooth Brzo uparivanje, Front loading CD

TERMINALI	
USB	Da / 1xMP3 Reprodukcija
Ulaz za slušalice	Da, 3,5mm
FM Antena	Da, fleksibilna žica
SD/MMC	-
Line IN	Da, 3,5mm
Audio Out	-
Priključak za zvučnike	Priključni konektor L/R
NAPAJANJE / DIMENZIJE	
Audio Sanaga	2 x 15W RMS
Zvučnici	2-kanalni Drveni zvučnik, 135x185x154 mm
L x H x D dimenzija uređaja	430 x 187 x 220 mm
L x H x D dimenzija kutije	368 x 230 x 316 mm
Težina Brutto/Neto	4,2 / 3,9kg
Napajanje	110-240V, 50/60Hz, 30W
OPREMA	
Uputstva za upotrebu	English, Croatian, Serbian, Macedonian, Albanian, Slovenian + lokalni jezici tržišta
Daljinski upravljač	Da (21 taster)
Žičana FM Antena	Da

\* Zbog različitih audio formata i verzije codec formata, moguće je da neće biti podržani svi navedeni formati. Proizvođač nije odgovoran za tako nastale probleme i to se ne smatra kvarom uređaja.

\* Specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodne najave.