

Srb



VIVAX VOX

Model : DW-2 DAB Brown / Black

Ean code

3856005191062 / 3856005191055

VIVAX

DIGITAL RADIO  
DW-2 DAB

## OPIS

Digitalni DAB+/FM radio s budilicom, Bluetooth zvučnik ; LCD matični ekran s pozadinskim osvetljenjem; Automatska sinhronizacija sata preko DAB signala, 30DAB+30FM radio memorija; Automatsko i ručno traženje radio kanala, Dvostruki alarm, Funkcija buđenja preko radio kanala ili zujalice; Funkcija odlaganja; Izlazna snaga: 2W; AUX u 3,5 mm ; 3,5 mm izlaz za slušalice; Drveaj kutija; Napajanje: 230V 50Hz; Teleskopska radio antena

## SPECIFIKACIJE

PLL FM Radio / AM Radio	Da / Ne
DAB+ Radio	Da
Auto Radio pretraga & Memorise	Da
FM memorija	30 FM + 30 DAB
CD	-
Daljinski upravljač	Ne
LCD Ekran	LED dot matrica (2 linije, Ime radio kanala/zapisa / Radio text / Input / Vol)
BBS (Bass boost sound)	Ne
Equalizer funkcija	Ne
Sat / Budilica	Da / Da (Dnevno, Hednom, Vikendom, Radnim danom / Snooze funkcija (odgoda buđenja)
Auto Isključenje (ErP2 Reg.)	Da, ako nema signala 10min
Pojačalo	2W RMS
Frekventni raspon	100Hz - 15kHz +/- 3dB S/N:>70dB, Distorzija: <0,1% 1kHz,1W

## MULTIMEDIA

MP3/WMA/FLAC/WAV/AAC

-

Ostalo

OSD jezici: Eng, Ger, Cro, Srb, Slo, Cu, SK, PI ;  
Osvetljenje ekrana (3 nivoa) ; Bluetooth reprodukcija ;  
"Sleep" funkcija (Auto isključenje nakon određenog vremena) ; Alarm režimi rada: Dnevno / Jednom / Vikendom / Radnim danom ; Budilica s uključanjem na Radio kanal ili zujalicu ; Funkcija odgode budilice (Snooze)

## TERMINALI

AUX-IN / AUX OUT	Da, 3,5mm / Ne
STEREO HEADPHONE in	Da
USB	-
FM Antena	Da, Teleskopska štapna antena
SD/MMC	-
Prekidač za Uklj./Isklj.	-
Wireless MIC / MIC1 / MIC2	-

## NAPAJANJE / DIMENZIJE

Audio Snaga	1 x 2W RMS
Zvučnici	1x Širokopojasni zvučnik, 75mm
L x W x H dimenzija uređaja	208 x 117 x 125 mm
L x W x H dimenzija kutije	243 x 170 x 160 mm
Težina Bruto/Neto	1,2 / 0,75kg
Napajanje	230V AC 50Hz

Punjenje

-

## Oprema

Uputstva za upotrebu  
Engleski, Hrvatski, Srpski, Makedonski, Albanski. Slovenski + jezik lokalnog tržišta

Daljinski upravljač

-

Bežični mikrofon

-

\* Zbog različitih audio formata i verzije codec formata, moguće je da neće biti podržani svi navedeni formati. Proizvođač nije odgovoran za tako nastale probleme i to se ne smatra kvarom uređaja.

\* Specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodne najave.